

## 主な仕様 FTH-314/FTH-314L

送受信周波数	1ch-9ch: 422.2000-422.3000MHz 01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750MHz
送受信周波数 (中継器使用時)	10-18ch: 送信: 440.2625-440.3625MHz 受信: 421.8125-421.9125MHz 12-29ch: 送信: 440.0250-440.2375MHz 受信: 421.5750-421.7875MHz
電波型式	F3E-F2D

通信方式	単信および半複信方式
送信出力	10mW以下
受信感度	-13dBμV以下( @ 12dB SINAD)
低周波出力	60mW以上 (@4Ω, 60mW時歪率10%以下) 電源電圧1.5V時
動作温度範囲	-10℃~+50℃
定格電圧	定格1.2V 動作範囲0.95-1.7V
本体寸法	47.0×80.0×22.0mm (幅×高×奥行 アンテナ及び突起物含まず)
本体重量	約83g(電池、ベルトクリップ除く) ※FTH-314Lは約85g

## パッケージ内容

- 本体 ●ベルトクリップ ●アンテナバンド(オレンジ) ●取扱説明書 ●保証書

## オプション

イヤホンが交換できる  
オーソドックスなタイピンマイク



MH-62A4B  
タイピンマイク(高感度タイプ)

近日発売



MH-89A4B  
イヤピースマイク

3.5φミニプラグのイヤホン接続用アダプタ



CT-101  
イヤホンアダプタ

近日発売



MH-90A4B  
小型スピーカマイク

近日発売



MH-66F4B  
防漫型スピーカマイク

近日発売



小型タイピンマイク(耳かけイヤホンタイプ)

充電して繰り返し使用できるNi-MH電池パック

※充電は専用充電器VAC-68をご使用ください  
容量2,400mAh 電池持続時間約33時間  
(送信6秒/受信6秒/待受け48秒の割合で使用した場合)



FNB-135  
ニッケル水素充電電池

近日発売



VAC-68急速充電器セット

トランシーバーの識別に使えるアンテナバンド

S8003159 レッド  
S8003161 ブルー  
S8003163 イエロー  
S8003165 オレンジ  
S8003167 グリーン  
各12個入り

